Contactores para motor con bloque de contactos aux. frontal/lateral y bornes de tornillo

Contactores para motor con bloque de contactos aux. frontal, según EN ...

Número característico (cantidad de contactos aux.)	Según EN 50012 Contactor tam. S00 1NA integr.	Según EN 50012 Contactor tam. S0 1NA1NC integr.	Número característico (cantidad de contactos aux.)	Según EN 50005 Contactor tam. S00 1NC integr.	Según EN 50005 Contactor tam. S0 1NA1NC integr.
	Contactor base			Contactor base	
Tam. S00 10E (1NA) Tam. S0 11E (1NA/1NC)	3 kW 3RT2015 -1...1 4 kW 3RT2016 -1...1 5.5 kW 3RT2017 -1...1 7.5 kW 3RT2018 -1...1	5.5 kW 3RT2024 -1...0 7.5 kW 3RT2025 -1...0 11 kW 3RT2026 -1...0 15 kW 3RT2027 -1...0 18 kW 3RT2028 -1...0	Tam. S00 01 (1NC)	3 kW 3RT2015 -1...2 4 kW 3RT2016 -1...2 5.5 kW 3RT2017 -1...2 7.5 kW 3RT2018 -1...2	5.5 kW 3RT2024 -1...0 7.5 kW 3RT2025 -1...0 11 kW 3RT2026 -1...0 15 kW 3RT2027 -1...0 18 kW 3RT2028 -1...0

Suma contactos aux. Contactor + bloque de contactos aux.	Bloque de contactos auxiliares		Suma contactos aux. Contactor + bloque de contactos aux.	Bloque de contactos auxiliares
	NSB0_02112	NSB0_02114		NSB0_02113
* 11 (1NA/1NC)	3RH2911-1HA01	ya incluido en el c. base	02 (2NC)	3RH2911-1HA01
12 (1NA/2NC)	3RH2911-1HA02	3RH2911-1HA01	03 (3NC)	3RH2911-1HA02
13 (1NA/3NC)	3RH2911-1HA03	3RH2911-1HA02	04 (4NC)	3RH2911-1HA03
14 (1NA/4NC)	3RH2911-1FA04	3RH2911-1HA03	11 (1NA/1NC)	3RH2911-1HA10
20 (2NA)	3RH2911-1HA10		12 (1NA/2NC)	3RH2911-1HA11
21 (2NA/1NC)	3RH2911-1HA11	3RH2911-1HA10	13 (1NA/3NC)	3RH2911-1HA12
22 (2NA/2NC)	3RH2911-1HA12	3RH2911-1HA11	14 (1NA/4NC)	3RH2911-1HA13
23 (2NA/3NC)	3RH2911-1HA13	3RH2911-1HA12	21 (2NA/1NC)	3RH2911-1HA20
24 (2NA/4NC)		3RH2911-1HA13		
30 (3NA)	3RH2911-1HA20		22 (2NA/2NC)	3RH2911-1HA21
31 (3NA/1NC)	3RH2911-1HA21	3RH2911-1HA20	23 (2NA/3NC)	3RH2911-1HA22
32 (3NA/2NC)	3RH2911-1HA22	3RH2911-1HA21	31 (3NA/1NC)	3RH2911-1HA30
33 (3NA/3NC)		3RH2911-1HA22		
40 (4NA)	3RH2911-1HA30		32 (3NA/2NC)	3RH2911-1HA31
41 (4NA/1NC)	3RH2911-1HA31	3RH2911-1HA30	41 (4NA/1NC)	3RH2911-1FA40
42 (4NA/2NC)		3RH2911-1HA31		
50 (5NA)	3RH2911-1FA40			
51 (5NA/1NC)		3RH2911-1FA40		

Contactores para motor con bloque de contactos aux. lateral, según EN ...

Número característico (cantidad de contactos aux.)	Según EN 50012 Contactor tam. S00 1NA integr.	Según EN 50012 Contactor tam. S0 1NA1NC integr.	Número característico (cantidad de contactos aux.)	Según EN 50005 Contactor tam. S00 1NC integr.	Según EN 50005 Contactor tam. S0 1NA1NC integr.
	Contactor base			Contactor base	
Tam. S00 10E (1NA) Tam. S0 11E (1NA/1NC)	3 kW 3RT2015 -1...1 4 kW 3RT2016 -1...1 5.5 kW 3RT2017 -1...1 7.5 kW 3RT2018 -1...1	5.5 kW 3RT2024 -1...0 7.5 kW 3RT2025 -1...0 11 kW 3RT2026 -1...0 15 kW 3RT2027 -1...0 18 kW 3RT2028 -1...0	Tam. S00 01 (1NC) Tam. S0 11E (1NA/1NC)	3 kW 3RT2015 -1...2 4 kW 3RT2016 -1...2 5.5 kW 3RT2017 -1...2 7.5 kW 3RT2018 -1...2	5.5 kW 3RT2024 -1...0 7.5 kW 3RT2025 -1...0 11 kW 3RT2026 -1...0 15 kW 3RT2027 -1...0 18 kW 3RT2028 -1...0

Suma contactos aux. Contactor + bloque de contactos aux.	Bloque de contactos auxiliares Montaje a la derecha		Suma contactos aux. Contactor + bloque de contactos aux.	Bloque de contactos auxiliares Montaje a la derecha y/o a la izquierda	
	NSB0_02112	NSB0_02114		NSB0_02113	NSB0_02114
12 (1NA/2NC)	3RH2911-1DA02		12 (1NA/2NC)	3RH2921-1DA11	
13 (1NA/3NC)		3RH2921-1DA02	13 (1NA/3NC)		3RH2921-1DA02
			14 (1NA/4NC)	3RH2921-1DA02 + 3RH2921-1DA11	
21 (2NA/1NC)	3RH2911-1DA11		21 (2NA/1NC)	3RH2921-1DA20	
22 (2NA/2NC)		3RH2921-1DA11	22 (2NA/2NC)		3RH2921-1DA11
			23 (2NA/3NC)	2x 3RH2921-1DA11	
			24 (2NA/4NC)		3RH2921-1DA11 + 3RH2921-1DA02
31 (3NA/1NC)		3RH2921-1DA20	31 (3NA/1NC)		3RH2921-1DA20
			32 (3NA/2NC)	3RH2921-1DA20 + 3RH2921-1DA11	
			33 (3NA/3NC)		2x 3RH2921-1DA11
			41 (4NA/1NC)	2x 3RH2921-1DA20	
			42 (4NA/2NC)		3RH2921-1DA20 + 3RH2921-1DA11
			03 (3NC)	3RH2921-1DA02	

Nombre para montaje de contactos auxiliares a la izquierda



Nombre para montaje de contactos auxiliares a la derecha



Leyenda: Contacto NA Contacto NC

* Descrito en EN 50 012

Contactores auxiliares con bloque de contactos aux. frontal y bornes de tornillo

Contactores auxiliares con bloque de contactos aux. frontal, según EN ...

	Identificador de bornes (Cantidad de contactos aux.)	Según EN 50 011 Contactor auxiliar tam. S00 4HS integr.	Identificador de bornes (Cantidad de contactos aux.)	Según EN 50 005 Contactor auxiliar tam. S00 4HS integrated	Identificador de bornes (Cantidad de contactos aux.)	Según EN 50 005 Contactor auxiliar tam. S00 4HS integrated
40E (4NA)	Contactor base 3RH2140 -1...00		Contactor base 3RH2140 -1...00		31E (3NA/1NC) Contactor base 3RH2131 -1...00	22E (2NA/2NC) Contactor base 3RH2122 -1...00
44E (4NA/4NC)	Suma contac. tos aux. Contactor + bloque de con. tactos aux	51 61 71 81 52 62 72 82	Suma contac. tos aux. Contactor + bloque de con. tactos aux	3RH2911-1GA04	Suma contac. tos aux. Contactor + bloque de con. tactos aux	3RH2911-1HA04
53E (5NA/3NC)		53 61 71 81 54 62 72 82		3RH2911-1GA13		3RH2911-1HA13
62E (6NA/2NC)		53 61 83 54 62 72 84		3RH2911-1GA22		3RH2911-1HA22
71E (7NA/1NC)		53 61 73 83 54 62 74 84		3RH2911-1GA31		3RH2911-1HA31
80E (8S)		53 63 73 83 54 64 74 84		3RH2911-1GA40		3RH2911-1HA40
41 (4NA/1NC)						3RH2911-1HA10
42 (4NA/2NC)						3RH2911-1HA20
43 (4NA/3NC)						3RH2911-1HA12
44 (4NA/4NC)						3RH2911-1HA13
51 (5NA/1NC)						3RH2911-1HA20
52 (5NA/2NC)						3RH2911-1HA21
53 (5NA/3NC)						3RH2911-1HA22
61 (6NA/1NC)						3RH2911-1HA30
62 (6NA/2NC)						3RH2911-1HA31
71 (7NA/1NC)						3RH2911-1FA40

© Siemens AG 2010

Respuestas para la industria e infraestructuras simples